



Technische Daten Osram LED Röhre 150cm | 3000K 23.4W - Pro UO

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 242566                                    |
| EAN                                     | 4058075612099                             |
| Marke                                   | Osram                                     |
| Herstellername                          | LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 23,4W 830 OSRAM |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                                        |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                   |
| Energieeffizienzklasse                  | D                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                                     |

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Technologie                  | LED           |
| Ersetzt (Watt)               | 58            |
| Watt                         | 23.4          |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar |
| Sockel                       | G13           |
| Drehbar                      | Nein          |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89         |
| Helle Farbe                  | Weiß          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe   |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3690          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 157.7         |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED T8 Röhre |
| Sensortyp  | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Inklusive LED Starter   | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein                                   |
| Vorschaltgerät          | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output         | Ultra Output                           |
| Gehäuse                 | Glas                                   |
| Product Serie           | Substitute                             |

## Masse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 150cm |
| Länge (mm)       | 1500  |
| Durchmesser (mm) | 26.7  |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

