



## Caractéristiques Ledvance Tube LED T5 AC Mains P Mains (AC) High Efficiency 11W 1700lm - 840 Blanc Froid | 85cm - Remplacement 21W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 254827                                |
| EAN                          | 4099854552724                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 840 LEDV |
| Quantité recommandée         | 1                                     |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Étiquette énergétique        | D                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |
| Tension (V)                  | 220-240                               |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 21               |
| Puissance (W)                     | 11               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G5               |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1700             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 154              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T5      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Starter LED inclus | Non                                  |
| Ballast            | Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | High Efficiency                      |
| Finition ampoule   | Dépolie                              |
| Logement           | Glass                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur      | 85cm |
| Longueur (mm) | 863  |
| Diamètre (mm) | 19   |
| Forme exacte  | T5   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

