



## Caractéristiques Philips Highbay LED Ledinaire BY121P G4 SRD H4 94W 10500lm 55D - 840 | IP65 - Remplacement 400W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 243153                          |
| EAN                          | 8719514527058                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BY121P G4 LED200S/840 SRD NB H4 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 94               |
| Dimmable                          | Non              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55               |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 10500            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 111.7            |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90        |
| Référence Article    | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                      |          |
|----------------------|----------|
| EOC8                 | 52705800 |
| Indice de Protection | IP65     |
| Protection Impacts   | IK06     |
| Product Serie        | BY121P   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 156 |
| Diamètre (mm) | 382 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**